



## ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ

## ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

- A. Σχεδιάστε χωρίς άλλη επεξήγηση το διάγραμμα διαμορφωτή Δέλτα. **Μονάδες 5**
- B. Ποιες είναι οι κατηγορίες γραμμών μεταφοράς του σήματος από τον πομπό στην κεραία και ποιες οι πλέον αντιπροσωπευτικές τους; **Μονάδες 8**
- Γ. Τι γνωρίζετε για τους ρυθμιστές έντασης και τόνου στους ενισχυτές Α.Σ. **Μονάδες 8**
- Δ. Τι γνωρίζετε για την ωφέλιμη ισχύ εξόδου ενός ενισχυτή Α.Σ.; **Μονάδες 4**

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

- A. Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της κεραίας Marconi ( $\lambda/4$ ) και τι κάνουμε στην περίπτωση που η αγωγιμότητα του εδάφους είναι μικρή; Σε ποια περιοχή κυμάτων χρησιμοποιείται η κεραία Marconi  $\lambda/4$ ; **Μονάδες 9**
- B. Από τι αποτελείται ένα οπτικό ραδιοηλεκτρικό σύστημα μέσω του οποίου γίνεται η οπτική μετάδοση; **Μονάδες 5**
- Γ. Ποιος ο σκοπός της βαθμίδας PLL κατά την λειτουργία ενός σύγχρονου δέκτη FM -stereo; **Μονάδες 5**
- Δ. Τι κάνουμε για να πετύχουμε σταθερό λόγο S/N στα PCM όσον αφορά τα διαστήματα κβαντοποίησης. Με τι μέσο και πώς γίνεται αυτό; **Μονάδες 6**

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

- A. Σχεδιάστε χωρίς άλλη επεξήγηση το διάγραμμα ραδιοφωνικού δέκτη FM. **Μονάδες 5**
- B. Να γράψετε την εξίσωση φάσματος του διαμορφωμένου κατά συχνότητα FM και να αναφέρετε τι ορίζει ο κάθε όρος της εξίσωσης αυτής. **Μονάδες 5**
- Γ. Το 2<sup>ο</sup> πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ) εκπέμπει στους 93,6 MHz μουσική με φάσμα ΑΣ μέγιστης συχνότητας 15 KHz. Αν δίνεται ότι ο δείκτης διαμόρφωσης  $\beta=5$  να υπολογίσετε:
- την απόκλιση συχνότητας **Μονάδες 3**
  - το εύρος ζώνης συχνοτήτων του σήματος FM **Μονάδες 4**
  - σε ποια περιοχή συχνοτήτων βρίσκεται το φάσμα του σήματος FM; **Μονάδες 4**
  - ποιο θα ήταν το εύρος ζώνης συχνοτήτων αν χρησιμοποιούσαμε διαμόρφωση AM; **Μονάδες 4**

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

- A.** Τι γνωρίζετε για τον μετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα (A/D) και τι για τον μετατροπέα από ψηφιακό σε αναλογικό σήμα (D/A); Δώστε τα αντίστοιχα μπλοκ διαγράμματα. **Μονάδες 6**
- B.** Κατά τη διεργασία της μεταλλαγής του σήματος υψηλής συχνότητας σε σήμα ενδιάμεσης συχνότητας, τι παθαίνει το φάσμα συχνοτήτων και υπό ποια προϋπόθεση; Δώστε κατάλληλο σχήμα. **Μονάδες 6**
- Γ.** Μια συντονισμένη κεραία έχει αντίσταση ακτινοβολίας  $R_{\text{ακτ}}=45 \Omega$  και αντίσταση απωλειών  $R_{\text{απ}}=5 \Omega$ . Αν η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει την κεραία είναι  $I=10\text{A}$ . Να υπολογίσετε :
- i** την ολική αντίσταση  $R_{\text{α}}$  **Μονάδες 3**
  - ii** την ακτινοβολούμενη ισχύ  $P_{\text{ακτ}}$  **Μονάδες 3**
  - iii** την ολική ισχύ  $P$  **Μονάδες 3**
  - iv** τι ποσοστό της ολικής ισχύος καταλαμβάνει η ακτινοβολούμενη ισχύς ; **Μονάδες 4**

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ